

ZK-3a+P

Rozłącznik
Bezpiecznikowy
250A

Czterokwadrantowy
licznik energii
kWh

SKA

T11÷T13
250/5 A/A
kl. 0,5
S2n=5VA

3

6A/25A

* skrzynka plombowana

UKŁAD SIECI ZASILAJĄCEJ: TNC

MIEJSCE ROZGRANICZENIA WŁASNOŚCI
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ I INSTALACJI PODMIOTU PRZYŁĄCZANEGO:
ZACISKI NA LISTWIE ZACISKOWEJ ZA UKŁADEM POMIAROWO-ROZLICZENIOWYM W
KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY

Zakres projektu

RG

YKY 4 x 240 mm
Kabel projektowany

S303
C16

S311
C6

HLGs 2x1.0 mm
p.t. Projektowany

GW1 13 23 14 24

Przycisk
zabudowany
przy wyjściu

GW2 13 23 14 24

Przycisk
zabudowany
przy wyjściu

GW3 13 23 14 24

Przycisk
zabudowany
przy wyjściu

WG
ROZŁĄCZNIK
IZOLACYJNY-
315A
+WYZW. WZROST
(wyl. p.poż)

C1
WYZWALACZ
WZROSTOWY
Rozłącznika
C2

N

N
PE

NHXXH-J
E90
5x2,5
Zestaw
hydroforowy

Rozdzielnica
główna

UZIEMIENIE PRZEWODU PEN
rozdziel przewodu na PE i N

L1-L3
N
PE

N
PE
FeZn30x4
uziom
otokowy

125/160A
TYP1
DEHNBLOCK
PE

Lężyto 120mm

FeZn30x4 mm
Uziom
budynku

Szyna wyrównawcza
FeZn 30x4 mm

TNS

Szybkie wyłączenie

ZK - złącze kablowo-pomiarowe w zakresie
dostawy Przedsiębiorcy Sieciowego,
zabudowane w granicy posesji, z
półpośrednim pomiarem energii

WG - rozłącznik główny (p.poż), zabudowany
w rozdzielnicy głównej

RG - rozdzielnica główna zabudowana w
pomieszczeniu, w rozdzielnicy będzie się
znajdował punkt uziemienia PEN

Inwestor: POWIAT PRZASNYSKI UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5 06-300 PRZASNYSZ		Jednostka projektowa: PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12			
Temat projektu: „ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PRZEZNACZONEGO NA MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W ZDZIWÓJ NOWY USYTUOWANEGO na dz. nr 129/4, 130, 10 obręb 0051 ZDZIWÓJ NOWY”		projektował: mgr inż. Tomasz Gliniecki	Specjalność: Elektryczna SLK/5096/PWOE/14	Podpis:	05.2015
		sprawił: mgr inż. Ireneusz Piwko	Specjalność: Elektryczna SLK/5094/POOE/13	Podpis:	
Nazwa rysunku: Schemat zasilania. Schemat ideowy					
stadium PB		nr rys. E-01	Ark. / l.ark. 1 / 1	Rew.: 0	